

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Smartwatch H5



Dziękujemy za wybór produktów firmy. Możesz przeczytać ten podręcznik, aby mieć wszechstronną wiedzę na temat korzystania z urządzenia, obsługiwać go po prostu. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości tego Manual bez uprzedniego powiadomienia.

W zestawie: jedno pudełko upominkowe, jedna instrukcja obsługi, jeden inteligentny zegarek i jeden przewód ładujący.


- **Instrukcje ładowania:** garnitur dla ogólnego telefonu komórkowego wtyczkę zasilania lub komputera przewód USB, Micro USB. jak pokazano na rysunku poniżej, Otwórz blokadę USB, i Wznówprzewód ładowania do właściwej pozycji, aby rozpocząć ładowanie, zajmie około 180 minut, aby w pełni naładować.



- **Karta SIM:** wsparcie GSM 2G połączeń i sieci, wsparcie WCDMA sieci 3G, FDD 4G, TDD 4G sieci, nie obsługuje CDMA 2G połączenia lub sieci, support Nano rozmiar karty SIM. W trybie wyłączenia, Wyjmij pokrywę gniazda karty SIM, Włóż kartę SIM, jak pokazano poniżej. Zainstaluj pokrywę gniazda lewą stroną i górną stroną, a następnie wciśnij ją dalej w lewo.



Step 1: Open the red line area with nail to take out the sim slot.

Step 2: The direction of the card inserts as shown. 

- Instrukcja obsługi: Jeśli watch jest uszkodzony, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 10 sekund, Zresetuj wszystkie Ustawienia do domyślnych ustawień fabrycznych.
- Przycisk zasilania: długie naciśnięcie, aby włączyć/wyłączyć, krótkie naciśnięcie, aby powrócić do interfejsu w trybie gotowości, krótkie naciśnięcie ponownie dla ekranu off, krótkie naciśnięcie, aby rozjaśnić, gdy ekran jest wyłączony;
- Gest TP: Dotknij każdej ikony, aby wejść do każdej funkcji, poślizgu w prawo, aby powrócić, poślizgu w lewo, aby przejść do następnego menu.
- Przelącznik tarczy zegarka: długie naciśnięcie pokrętki w trybie gotowości, poślizg w prawo i w lewo, aby wybrać tarczę zegarka, którą chcesz, dotknij, aby confirm.
- Pasek stanu: w obszarze gotowości wybierania, slip-w dół do paska stanu, istnieją 3 główne interfejsy;
 - 1) Po lewej: Wake ekranu na nadgarstek podnieść/ustawienia/SOS/tryb samolotowy.
 - 2) Centralny: stan zasilania/sygnału/połączenie danych/Wi-Fi.
 - 3) Prawo: powiadomienia/ostatnie zadania/Bluetooth/brigh.
- W trybie gotowości poślizgu-do poniżej 7 funkcje;
Kompas/Sleep monitor/krokomierz/tętno/Pogoda/ciśnienie powietrza/wysokość.
Wsunąć z powrotem do trybu gotowości.
- W trybie gotowości wybierz w lewo, aby wejść do menu głównego
- Funkcja GPS: obsługuje natychmiastowe pozycjonowanie wg, elektroniczny ogrodzenie, śledzenie trasy, widok mapy ulic, Inteligentna nawigacja, sos.
Najpierw pod koniec wyszukiwania telefonu "Fangzoudiu" w aplikacjach przechowywać i pobierać, Otwórz aplikację, Zarejestruj konto i zaloguj się, pojawi się monit, aby utworzyć grupę, niemainstrukcji obsługi po utworzeniu grupy, należy uważnie przeczytać i postępować zgodnie z instrukcją.
Utwórz grupę: kliknij nazwę grupy centralnej, istnieje opcja Dodaj nową grupę.
Dodaj członków grupy: kliknij prawym dolnym rogu + ikona, istnieje kilka sposobów, aby dodać nowych przyjaciół, można bezpośrednio iPodawczy numer (każdy użytkownik podczas rejestracji przypisany numer), również może skanować kod QR innych użytkowników, aby dodać.

Jak wylogowanie: kliknij lewym górnym rogu "ja", wprowadź rozwijanego menu na dole do wylogowania.

Ustawienia pozycjonowania: wprowadź przedostatnia funkcjaczłonków gro up w dolnym rzędzie, a następnie wprowadź ustawienia, takie jak zmiana nazwy grupy, udział w lokalizacji, udział w trasie, przypomnienie o odległości, elektroniczny ogrodzenie itp.

SOS: wprowadź funkcję na górze prawej strony. Kliknij przycisk "pilne, Wyślij natychmiast" i wszyscy w GROUP zostanie powiadomiony.

Główne funkcje:

- **Tryb Multi-Movement:** w trybie gotowości do poślizgu-w prawo, aby przejść do trybu multi-Movement, a następnie poślizgu-lewo z powrotem do gotowości wybierania. Są spacer, bieganie na świeżym powietrzu, bieganie w pomieszczeniu, alpinizm, biegi biegowe, Półmaraton, Full-Marathon, jazda konna itp. Wybierz tryb wejść do oczekujący interfejs GPS, po pozycjonowanie sukces, aby rozpocząć, jeśli nie trzeba pozycjonowania, dotknij Anuluj, wejdzie bezpośrednio do rozpoczęcia bez śledzenia GPS.
- **Ostatnie zadania:** Otwórz zbyt wiele Apps sprawiają, że system powoli, sprawdź niedawno otwarte aplikacje, lub wyłączyć niektóre aplikacje.
- **SOS:** ustawienie-ustawienia SOS-3 numery alarmowe można zapisać w kolejności, dotknij SOS, aby wybrać numery w kolejności jako zestaw.
- **Powiadomienie:** Stuknij w przycisk gotowości wybierania notyfikacje i wybierz wiadomość, aby wyświetlić zawartość wiadomości na pełnym ekranie.
- **Czujnik tętna:** wprowadź w 3 sekundy, aby automatycznie rozpocząć pomiar, jest dynamiczne monitorowanie tętna, poślizgu-prawo, aby wyjść, kliknij prawym górnym rogu ikonę, aby enter historii.
- **Kompas:** wprowadź i obróć nadgarstek do kalibracji, po sukcesie kalibracji będzie wskazywać kierunek dla Ciebie.
- **Monitor snu:** Ta funkcja zostanie automatycznie otwarta od 9pm do 9am każdego dnia, nagrać swoje dane snu, kliknij centralny wpis do wykresu statystyk snu, i poślizgu-prawo do snu interfejs.
- **Krokomierz:** ma liczenia kroków i odległości, dane zostaną zapisane na godzinie 12 każdej nocy i zresetować do 0 liczyć ponownie. Kliknij centralny, aby przejść do etapuzliczania Dai ly wykresu i poślizgu-prawo do tyłu interfejs krok.
- **Ciśnienie/temperatura powietrza:** po podłączeniu sieci, poprzez pozycjonowanie GPS, aby połączyć się z dostawcą usług w celu uzyskania danych temperatury ciśnienia powietrza lokalnego.
- **Wysokość:** popodłączeniu sieci, poprzez pozycjonowanie GPS, aby połączyć się z dostawcą usług w celu uzyskania danych o lokalnych wysokościach.
- **Bluetooth:** Wejdź do menu głównego-ustawienia-połączenie sieciowe-Bluetooth-włącz Bluetooth-Otwórz, kliknij, aby wyszukać urządzenia Bluetooth, wybierz nazwę urządzenia Bluetooth, które chcesz połączyć, kliknij Połącz. Jeśli chcesz, aby inne urządzenia przeszukiwali zegarek, Włącz opcję "urządzenie może być przeszukiwane".
- **Wi-Fi:** Wejdź do menu głównego-ustawienia-połączenie sieciowe-WLAN, wybierz nazwę sieci Wi-Fi, aby nawiązać połączenie, i wprowadź password.
- **Centrum audio:** notatka głosowa, odtwarzacz muzyczny.
- **Media Center:** Galeria, wideo.
- **Zegar:** stoper, budzik, odliczanie.
- **Narzędzia:** Kalkulator, kalendarz.
- **Style:** dostępne są dwie opcje. Po wybraniu jednego z trybów należy wybrać prawy skok.
- **Ustawienia:** można wykonać różne ustawienia zegarka.
- **Aparat:** Otwórz kamerę, aby robić zdjęcia, i Zapisz zdjęcia w galerii.
- **Zarządzanie Watch:** Pobierz (aplikacje pobrane z przeglądarki można znaleźć tutaj), zarządzanie plikiem.

- **Wybór trybu:** tryb normalny, tryb Speed (podczas uruchamiania aplikacji LaRGE, zużycie energii zegarka będzie wyższe i nie zaleca się otwierania zwykle).
- **Pobieranie aplikacji:** zegarek jest Android 6,0 system operacyjny, który jest dozwolony do pobrania wszelkiego rodzaju aplikacje z przeglądarki Watch. Nowo Pobierz oprogramowane aplikacje innych firm są w menu głównym-więcej
- **Aktualizacja bezprzewodowa:** Wejdź do menu głównego-ustawienia-informacje o zegarku-Wireless upgrade-kliknij, aby wyszukać nową wersję, upewnij się, że bateria jest więcej niż 80% przed aktualizacją, trzymamy cię zawsze w latest stałe oprogramowanie.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych niemożna wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

IMPORTER:

MK Company Maciej Kusaj
 Ul. Hutników 14F
 42-202 Częstochowa
 Polska
 NIP: 9492052377
 Tel.: +48 739566524
www.abcros.pl



*Produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi i podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.